

高周波発電機、インバーター、コンバーター

エンジン式高周波発電機

小型軽量です。電気がない所でもパワフル打設！

商品名	エンジン高周波発電機	エンジン高周波発電機	エンジン高周波発電機
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン
型式	HAG122MF	HAG134MF	HAG136MF
出力 (KVA)	2.20	3.4	3.6
型式	ロビン EX13D	ロビン EX21D	ロビン EH25-2DM2
電圧 (V)	48	48	48
出力最大/常用(kW)	4.3/3.0	5.1/3.7	5.9/4.7
電流 (A)	26.5	40.9	43.3
出力コンセント数	2	3	3
周波数 (Hz)	240	240	240
外観寸法 (mm)	539×439×520	539×439×520	539×439×520
質量 (kg)	33	38	46



HAG122MF

100V 高周波インバーター

片手で持ち運べる超計量設計です。

商品名	100V 高周波インバーター	100V 高周波インバーター
メーカー	エクセン	エクセン
型式	HC113A	HC116A
定格容量 (KVA)	1.5	2.0
入力	電圧 (V)	100
	電流 (A)	15.0
	周波数 (Hz)	50/60
	周波数 (Hz)	50/60
出力	定格容量 (KVA)	1.30
	電圧 (V)	48
	電流 (A)	15.0
	コンセント数	2
周波数 (Hz)	240	240
外観寸法 (mm)	366 × 251 × 252	366 × 251 × 252
質量 (kg)	10.0	10.0



HC116A

200V 高周波インバーター、コンバーター

商用電源 200V で安定した打設ができます。

商品名	200V 高周波インバーター	200V 高周波インバーター	200V 高周波コンバーター	200V 高周波コンバーター	
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	
型式	H230A	H260	HFC2.4CB	HFC4CB	
定格容量 (KVA)	3.8	6.4	4.2	7.6	
入力	電圧 (V)	200	200	200	
	電流 (A)	11.0	18.5	12.0	22.0
	周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
出力	定格容量 (KVA)	3.0	6.0	2.4	4.0
	電圧 (V)	48	48	48	48
	電流 (A)	36.0	72.0	28.0	48.0
	コンセント数	3	4	3	4
周波数 (Hz)	100 ~ 240	100 ~ 240	200/240	200/240	
外観寸法 (mm)	428×324×277	585×435×444	714×328×400	769×328×410	
質量 (kg)	15.5	46.0	50.0	66.0	



H260



200V 高周波コンバーター